

Конфигурации систем безопасности на основе блоков питания и сигнализации БПС-21М

Условное наименование блоков	ДАТ-М-01/-03 ДАХ-М-01/-03 ДАК-131/-132/-133 ДАФ-М-01	ДАТ-М-05/-05Г ДАХ-М-05/-08Х ДАФ-М-05Х/-08Х	ДАТ-М-06ТР/ -06ТРХН/-06ГТР/ -06ГТРХН ДАХ-М-06ТРХН ДАРТ	ДАХ-М-06ТР/-08ТРХ ДАК-126/-129/-137...-139 ДАФ-М-06ТРХ/-08ТРХ	ДАХ-М-07/-07Н ДАК-341/-342/-343	ДАМ	АП-430-02
ИСПОЛНЕНИЕ ЩИТОВОЕ							
БПС-21М с искробезопасным барьером ¹⁾	+	-	-	-	-	+	-
БПС-21М без искробезопасного барьера	-	+	+	+	-	-	+
БПС-21М-М соединение в шлейф по RS485	-	-	+	+	-	+	-
ИСПОЛНЕНИЕ НА DIN-РЕЙКУ							
БПС-21МЗ-24х24-Р БПС-21МЗ-220х24	-	+	+	+	-	-	+
БПС-21МЗ-24х16-ib IIB ¹⁾²⁾ БПС-21МЗ-24х16-ib IIB-Р ¹⁾ БПС-21МЗ-220х16-ib IIB ¹⁾	+	-	-	-	-	-	-
БПС-21МЗ-24х16-ib IIC ¹⁾²⁾ БПС-21МЗ-24х16-ib IIC-Р ¹⁾ БПС-21МЗ-220х16-ib IIC ¹⁾	+	-	-	-	-	+	-
БПС-21МЗ-24х24-ia IIC ³⁾ БПС-21МЗ-24х24-ia IIC-Р ³⁾ БПС-21МЗ-220х24-ia IIC ³⁾	-	-	-	-	+	-	-
БПС-21МЗ-24-КСД ⁴⁾ БПС-21МЗ-24-КСД-Р ⁴⁾	-	-	+	+	-	-	-
БПС-21МЗ-24х16-ibIIC-K БПС-21МЗ-24х24-ibIIC-K	коммутационный блок с возможностью питания используемых устройств по искробезопасной цепи						

*необходимо подключение стороннего источника питания

Блок питания, сигнализации
и связи БПС-21МЗ

Интерфейс Ethernet	Цифровая индикация	Интерфейс RS485	Пороговое реле Порог 3	Пороговое реле Порог 1, Порог 2	Выходное напряжение	Напряжение питания	Условное наименование блоков БПС-21МЗ	ДАТ-М-01/-03 ДАК--131...-133 ДАФ-М-01	ДАТ-М-05/-05Г ДАХ-М-05/-08Х ДАФ-М-05Х/-08Х	ДАТ-М-06ТР/ -06ТРХ/-06ТРХН ДАХ-М-06ТРХН	ДАХ-М-06ТР/-08ТРХ ДАК-126/-129/-137...-139 ДАФ-М-06ТРХ/08ТРХ	ДАХ-М-07/-07Н ДАК-341/-342/-343	ДАМ	АЛ-430-02
-	+	+	+	+	24	24	24х24-Р ИБЯЛ.411111.047	-	+	+	+	-	-	+
-	+	-	-	+	24	220	220х24 ИБЯЛ.411111.047-05	-	+	+	+	-	-	+
-	-	+	-	-	16	24	24х16-ib IIB ИБЯЛ.411111.047-01	+	-	-	-	-	-	-
-	+	+	+	+	16	24	24х16-ib IIB-Р ИБЯЛ.411111.047-02	+	-	-	-	-	-	-
-	+	-	-	+	16	220	220х16-ib IIB ИБЯЛ.411111.047-06	+	-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	-	16	24	24х16-ib IIC ИБЯЛ.411111.047-03	+	-	-	-	-	+	-
-	+	-	+	+	16	220	220х16-ib IIC ИБЯЛ.411111.047-07	+	-	-	-	-	+	-
-	+	+	+	+	16	24	24х16-ib IIC-Р ИБЯЛ.411111.047-04	+	-	-	-	-	+	-
-	-	+	-	-	24	24	24х24-ialIC ИБЯЛ.411111.047-10	-	-	-	-	+	-	-
-	+	+	+	+	24	24	24х24-ialIC-Р ИБЯЛ.411111.047-11	-	-	-	-	+	-	-
-	+	-	+	+	24	220	220х24-ialIC ИБЯЛ.411111.047-12	-	-	-	-	+	-	-
-	+	+	-	-	-	24	24-КСД ИБЯЛ.411111.047-08	-	-	+	+	-	-	-
+	+	+	+	+	-	24	24-КСД-Р ИБЯЛ.411111.047-09	-	-	+	+	-	-	-
-	-	+	-	-	16	24	24х16-ib IIC-К ИБЯЛ.411111.047-13	-	-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	-	24	24	24х24-ialIC-К ИБЯЛ.411111.047-14	-	-	-	-	-	-	-

коммутационный блок с возможностью питания используемых устройств по искробезопасной цепи

*необходимо подключение стороннего источника питания